PX8000 230V 50Hz #AVR

UN NUOVO CONCETTO PROFESSIONALE

La gamma PX rappresenta una delle ultime novità PRAMAC. Compatti, efficienti e facili da usare, i generatori PX sono perfetti per tutte le vostre applicazioni semi-professionali.

Erogazione		
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fattore di potenza	cos ϕ	0.9
Fasi		1

Potenza		
Potenza in Emergenza ESP	kVA	6.0
Potenza in Emergenza ESP	kW	5.4
Potenza nominale in servizio continuo COP	kVA	5.0
Potenza nominale in servizio continuo COP	kW	4.5

Definizione della potenza (Standard ISO8528)

ESP – **Alimentazione di emergenza in standby**: Identifica la potenza meccanica disponibile che un motore endotermico, alimentando un carico variabile, può fornire alle condizioni operative e con gli intervalli e le procedure di manutenzione stabilite dal costruttore del motore stesso, in caso di interruzione della corrente elettrica o in condizioni di test, per un numero massimo di 200 ore di funzionamento all'anno. La media di utilizzo del carico stesso, durante le 24 ore di funzionamento, non deve essere superiore al 70% della ESP.

COP - Continuous Power: Identifica la potenza meccanica che il motore endotermico può fornire ad uso continuativo alimentando un carico continuativo al 100%, per un numero illimitato di ore all'anno, nelle condizioni operative e con gli intervalli di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso.

www.pramac.com

Motore		
Modello		SR190F
Sistema di raffreddamento		Aria
Cilindrata	cm^3	420
Aspirazione		Naturale
Numero giri motore	rpm	3000
Regolatore di velocità		Meccanico
Carburante		Benzina
Capacità carter olio	l	1.1
Sistema di avviamento		Elettrico

Alternatore		
Classe		F
Protezione IP		23/44
Poli		2
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Sistema di regolazione della tensione		Elettronico
Standard AVR		√



Dimensioni e peso		
Lunghezza	(L) mm	727
Larghezza	(W) mm	515
Altezza	(H) mm	670
Peso (a secco)	kg	94
Capacità serbatoio carburante	l	27

Autonomia		
Consumo Carburante al 75% del carico	l/h	2.00
Consumo Carburante al 100% del carico	l/h	2.66
Autonomia al 75% del carico	h	13.50
Autonomia al 100% del carico	h	10.15



Rumore		
Potenza acustica (LWA)	dBA	97
Pressione acustica a 7 m	dBA	69

www.pramac.com

PANNELLO DI CONTROLLO

Pannello integrato e connesso al gruppo elettrogeno completo di:

Comandi:
- Chiave di avviamento: OFF -ON -START

Strumentazione:
- Voltmetro.
- Contaore
- Frequenzimetro
- Indicatore livello carburante

Protezioni:
- Protezione termica
- Oil Guard (bassa pressione olio).

PRESE

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

www.pramac.com

Informazioni e dati allineati al momento del download.
Stampato il 26/03/2025 (ID 2316)

©2025 | PR Industrial S.r.L unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | L'immagine mostrata potrebbe non riflettere la configurazione effettiva. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso